

ComFi U3

便携式 4G LTE UFI

产品规格书



- 全新物料
- 4G 全网通
- 150Mbps 无线网络
- 支持全球多个国家 SIM 卡，即插即用

硬件规格

| | | | | |
|---------|------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| 产品型号 | ComFi U3 | | | |
| CPU | ASR1803 | | | |
| Memory | DRAM 256Mb + Flash ROM 128Mb | | | |
| 硬件规格 | 4G | 频段支持 | FDD | B1/B3/B5/B8 |
| | | | TDD | B38/B40/B41 |
| | | 3GPP | FDD | 3GPP R9 Cat.4 |
| | | | TDD | 3GPP R9 Cat.4 |
| | | 速率 | FDD | up to 150Mbps DL, 50Mbps UL |
| | | | TDD | up to 150Mbps DL, 50Mbps UL |
| | 蜂窝天线 | | 内置 4G 天线 | |
| | 无线网络协议 | | IEEE 802.11b/g/n | |
| | WiFi 传输速率 | | 150Mbps | |
| | WiFi 加密 | | WPA/WPA2 | |
| WiFi 类型 | | 2.4GHz | | |
| WiFi 天线 | | 内置 WiFi 天线 | | |
| 界面 | Micro USB | USB 输入(5V/1A) | | |
| | SIM | Micro SIM 卡槽/ESIM | | |
| | 重置 | 长按 RESET 按键 3 秒以上, 设备恢复出厂设置 | | |
| 指示灯 | 指示灯说明 | 紫色灯常亮:设备通电 红灯常亮:SIM 卡未识别、PIN 码未输入或 PIN 码校验失败, 网络搜索或注册失败、WiFi 未打开或者 WiFi 异常 蓝灯常亮:设备注册到网络, WiFi 功能正常且已经打开 蓝灯闪烁:设备连接到网络, WiFi 功能正常且已经打开 灯灭不亮:设备断电 | | |
| 互联网 | 无线网络 | WiFi AP, 最多 10 个客户端支持 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------|---|
| | WiFi SSID | UFI_xxxxxx |
| | 默认 WiFi PWD | 1234567890 |
| 环境 | 工作温度 | 5% -95% (No Condensation) |
| 软件平台 | 系统 | ThreadX, RTOS 系统 |
| 网络界面 | 支持浏览器 | Internet Explorer 8.0、Mozilla Firefox 40.0、Google Chrome 40.4、Safari 及以上版本 |
| | IP 地址 | http://192.168.0.1 |
| | 登录 | 默认用户名: admin ,密码: admin 语言选择: 中文或英语 |
| | 快速设置 | 用户设置、(路由器用户名、密码) 英特网连接、无线设置、无线设备放置建议、 |
| | 英特网 | 因特网连接: 因特网类型 开/关、优先的 LTE 类型、连接模式 自动/手动、自动适配 APN, APN 设置 通信量统计: 发送数据量、接收数据量、总数据量、 PIN 码管理: 当输入无效 PIN 码超过三次时、将自动锁卡保护, 请谨慎操作。 手动选网: 可选的网络/自动、当前选网模式、 |
| | 家庭网络 | DHCP 设置、查看已连设备、设备流量控制、查看日志、用户防火墙规则、端口过滤、端口映射 |
| | 无线网络 | 无线设置: 启用禁用无线、更改 SSID、无线密码、模式、信道、加密方式、最大客户端连接数、 |
| | 路由器管理 | 用户管理: 更改用户名和密码 |
| | | 配置管理: 恢复出厂设置、更新配置文件、路由器重启、 |
| | | 软件升级: 更新软件版本、 |
| 时间设置: 网络时间状态开/关、 | | |
| 电话簿管理: 添加、修改、查找、删除联系人 | | |
| 短信息 | 短信读取、删除、发送 | |

| | | |
|----|----|--------------------|
| 其他 | 尺寸 | 92*30*13mm |
| | 重量 | 约 25g |
| | 颜色 | 白色或黑色, 颜色可为 OEM 定制 |

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品

请浏览我们的官网: www.movingcomm.com

阿里巴巴店铺: <https://movingcomm.1688.com/>

注意

您购买的产品、服务或特性等应受星恒讯公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供, 深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们, 了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2017 Shenzhen MovingComm Technology. All rights reserved.

深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康
水田工业区5号楼4楼 邮编: 518108

电话: 86-755-23125215

传真: 86-755-23125215-802

邮箱: marketing@movingcomm.com

