

随身4G MiFi + 充电宝

- 精致美观，插卡
- 4G Cat4
- 支持eSIM卡(可选)
- 内置大容量电池
- 支持Wi-Fi 6



产品描述

ComFi MG11是一款高性价比的便携式4G无线路由器产品，可提供优越的无线接入性能和综合路由能力，为终端用户带来无线宽带数据服务。通过4G转WIFI6，同时支持多台手机、电话、笔记本电脑、平板电脑和其他智能设备接入访问互联网，同时具备10000mAh的电池容量，可以为手机充电。

产品规格

产品型号	MG11
主芯片	ASR 1803
容量	256Mb + 128Mb
USIM 卡	外置 SIM 卡：1.8V/3.0V Nano SIM 4FF
USB 接口	1 个 USB 充电输入 1 x Micro USB 充电输出 1 x Type-C 充电输出 1 x Lightning 充电输出
电池	内置 10000mAh 电池
工作时长	5 小时
待机时长	40 小时
电源开关	长按 5 秒可打开/关闭设备
复位键	Reset 键：长按 3 秒恢复出厂设置
LED 指示灯	电源灯×1，WLAN(WPS)灯×1，4G 移动数据连接状态灯×1
尺寸	70 毫米 (长) x 164 毫米 (宽) x 20 毫米 (高)
重量	约 233 克
工作环境	正常工作温度：-10°C to 45°C；存储温度：-25°C to 60°C；湿度：5% ~ 95% (无凝结)

4G/3G/2G 无线网络技术规格

无线接入技术	TD-LTE, FDD-LTE, UMTS	
频段支持	CN	EU
	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B38/B40/B41 UMTS: B1/B5/B8	FDD: B1/3/5/7/8/20/28 TDD: B38/40/41 UMTS: B1/5/8
上下行峰值速率	LTE FDD: 最大 150Mbps (DL) /最大 50Mbps (UL) LTE TDD: 最大 130Mbps (DL) /最大 35Mbps (UL) WCDMA: 最大 21Mbps (DL) /最大 5.76Mbps (UL)	
LTE BAND	1.4/3/5/10/15/20 MHz, 符合 3GPP	
调制方式	QPSK/ 16-QAM/64-QAM, 符合 3GPP	
	QPSK/ 16-QAM 符合 3GPP	
接收灵敏度	-101±1dBm@LTE -110±3dBm@WCDMA 满足 3GPP 标准	
最大输出功率	LTE FDD: 23dBm±2dB LTE TDD: 23dBm±2dB WCDMA: 24dBm+1dB/-3dB	
天线类型	内置双天线, 满足 2*2MIMO	

Wi-Fi技术规格

芯片方案	AIC8800DW
协议标准	IEEE 802.11b/g/n/ax
信道带宽	20MHz, 40MHz
频率	2.4G
TX/RX	1T1R
峰值速率	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 75/150 Mbps 802.11ax: 286Mbps/229 Mbps
接收灵敏度	<-76dBm at the antenna port,QPSK,11Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11b <-65dBm at the antenna port,64QAM,54Mbps,1024 Byte PSDU @ 802.11g -64dBm at the antenna port,64QAM,65Mbps,4096 Byte PSDU @ 802.11n(HT20) <-61dBm at the antenna port,64QAM,135Mbps,4096 Byte PSDU@ 802.11n(HT40)
最大发射功率	17dBm @ 802.11b 15dBm @ 802.11g 14dBm @ 802.11n 12dBm @ 802.11ax
天线类型	内置天线
用户数	最大 16

基础软件功能

语言	中文, 英文	
操作系统	Android 6.0	
浏览器支持	Internet Explorer 8.0、Mozilla Firefox 40.0、Google Chrome 40.4、Safari 或更高版本	
IP 地址	http://192.168.100.1	
登录访问	默认用户和密码: admin	
默认 WIFI SSID	4G- MFI - xxxxxx	
默认 WIFI 密码	1234567890	
功能	网络信息	网络状态, 信息 (APN, IP, 信号, 电池, 在线时长, WIFI 客户端)
	网络	APN 配置: 漫游开启/关闭、APN、用户名、密码
		授权类型修改: 添加 APN、恢复默认 APN 参数
		网络流量统计, 流量限制
	无线上网	WLAN 配置: 更改 SSID、加密方法、最大客户端连接数、支持 PBC-WPS
	管理	登录管理: 修改用户名和密码
		系统管理: 设备重启、关机、恢复出厂设置
		系统信息: 查看软件版本、WLAN MAC 地址、IMEI 日期和时区设置
更新管理: 网络时间或 GPS 时间、默认网络时区、自动更新时区、自定义时区		
电话簿管理: 添加、修改、搜索、删除联系人		
短信	短信已读、删除、发送	

产品外观



订购信息

产品型号	产品规格 (不同型号规格对应价格不同)
ComFi MG11 CN	国内版
ComFi MG11 EU	欧洲版
产品包装	产品整机, 使用说明书

想要了解更多深圳星恒讯科技的产品

请浏览我们的官网：www.movingcomm.com

阿里巴巴店铺：<https://movingcomm.1688.com/>

注意

您购买的产品、服务或特性等应受星恒讯公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

提供的信息可随时更改而不事先通知。深圳星恒讯科技可以随时在不发通知的情况下修改产品生命周期、规格和产品说明。以上信息是按“原样”提供，深圳星恒讯科技对该信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。请联系我们，了解关于上述特定产品或系统的更多信息。

Copyright © 2013-2022 Shenzhen MovingComm Technology Co., Ltd. All rights reserved.

深圳星恒讯科技有限公司

SHENZHEN MOVINGCOMM TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康

水田工业区5号楼4楼

邮编：518108

电话：86-755-23125215

传真：86-755-23125215-802

邮箱：sales@movingcomm.com

